



TIGER Radiostyrning är det nya systemet för styrning av telfer, traverser och kranar som uppfyller de nya reglerna, SIL3 och PLe.

Radiostyrningens programvara kan vid behov modifieras och anpassas efter dina önskemål. Vid uppstart av sändaren kan man säkerställa att endast behörig personal får använda utrustning genom pinkod eller RFID tag.

Man kan även få feedback från applikationen som visas på sändaren beroende på vilken mottagare och sändare som används. T.ex. lysdioder tänds när gränsläge aktiveras eller en vågs vikt kan visas i sändarens display.

Systemet sänder på 433-434 MHz med 69 valbara kanaler. Sändarna kan styra flera mottagare samtidigt eller var för sig.

Knappsändare – Kapslingen på handsändaren är ergonomiskt utformad för bästa användarkomfort och försedd med stötupptagande gummiskydd. Sändaren är utrustad med tryckknappar som har två lägen, vilket ger dubbla funktioner på varje tryckknapp. Knapparna har distinkta lägen mellan låg- och högfart och den återfjädrande kraften i knappen är mycket låg för att underlätta vid längre arbetspass.

Sändarna är försedda med uppladdningsbart Li-ion batteri, på TX-10 och TX-2 sändarna är batteriet utbytbar. Sändarna har en drifttid på upp till 30 timmar.

Joysticksändare (Manipulatorsändare) – Sändaren är utrustad med två joysticks och försedd med två extra funktionsknappar samt lyftval (1, 2 eller 1 och 2). Levereras med två uppladdningsbara batterier och extern laddstation.

Artikel nr	Sändare	Antal funktioner	Display LCD	Duplex	Batteri Li-ion	IP klass	Mått mm	Vikt gram
14693600	TX-6	6x2	Ja	Valbart	Laddningsbart (inbyggt)	IP66	160x76x35	320
14693800	TX-8	8x2	Nej	Valbart	Laddningsbart (inbyggt)	IP66	160x76x35	300
14693200	TX-10	10x2	Ja	Valbart	Laddningsbart (utbytbar)	IP65	210x80x40	320
14693500	TX-12	12x2	Nej	Valbart	Laddningsbart (utbytbar)	IP65	210x80x40	300
14693000	JD-1	3x2+3	Ja	Valbart	Laddningsbart (utbytbar)	IP65	210x140x130	1200